



**nLITE**



BR-6225n

## nLite беспроводной широкополосный маршрутизатор



### Впечатляющая скорость IEEE802.11n беспроводной связи

Edimax BR-6225n является высокоскоростным решением для дома и малого бизнеса. BR-6225n соответствует беспроводному стандарту IEEE 802.11b/g и совместим со стандартом IEEE 802.11n. Современная беспроводная MIMO технология позволяет иметь скорость передачи данных в 6 раз большую (до 150 Мбит/с) и в 3 раз лучшее покрытия беспроводной связи, чем устройства стандартов 802.11g/b. BR-6225n - это высокопроизводительное и недорогое решение для дома и малого бизнеса.

### Подключение многочисленных пользователей к интернет связи

Встроенная NAT (Network Address Translation) функция позволяет подключить к Интернету одновременно до 253 проводных и беспроводных клиентов сети.

### Управление вашей сетью локально и удаленно

BR-6225n поддерживает Edimax EZView систему управления, которая позволяет управлять вашим маршрутизатором из локальной сети и удаленно. UPnP-совместимые устройства автоматически детектируются и информация об устройстве показывается в интерфейсе управления маршрутизатора. Вы можете напрямую управлять опциями устройств, такими, как IP адрес, полоса пропускания, открытие портов и DMZ.

### Режим WISP ( Wireless Internet Service Provider) подключения

Возможно беспроводное подключение маршрутизатора к точке доступа провайдера. При таком способе подключения BR-6225n ретранслирует сигнал беспроводного провайдера в вашу домашнюю или офисную сеть, позволяя подключаться к интернету как проводным, так и беспроводным клиентам сети.

### Простая установка с многоязычным мастером EZMax \*

На диске CD содержится уникальный 16-язычный мастер установки EZMax. Вы можете установить интернет соединение за несколько минут следуя простой анимированной инструкции!

### Практичные кнопки – выключения беспроводной сети и WPS конфигурирования

На задней панели BR-6225n расположены кнопки выключения беспроводной связи и WPS (Wi-Fi Protected Setup) конфигурирования. С их помощью вы можете легко включить / выключить беспроводную связь и установить защиту беспроводной сети. Если вы используете только кабельное подключение вы можете просто отключить беспроводную связь нажатием кнопки не изменяя программных установок .

\* EZMax мастер установки поддерживает только беспроводные маршрутизаторы Edimax

## СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФУНКЦИИ	ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ	УПРАВЛЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддерживает режимы AP , AP Client , Bridge , WDS и Universal Repeater</li> <li>Переключение портов для специальных приложений</li> <li>DDNS (DynDNS, TZO)</li> <li>Виртуальный сервер и DMZ</li> <li>MAC/IP фильтрация и URL блокировка</li> <li>Статическая маршрутизация</li> <li>UPnP</li> <li>VPN Pass Through (IPSec/PPTP)</li> <li>Контроль по расписанию</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x RJ-45 WAN порт</li> <li>4 x RJ-45 Fast Ethernet LAN порты</li> <li>LED индикаторы: Power, Wireless, WAN, LNK/ACT для LAN</li> <li>1 x 3 дБи антенна</li> <li>Кнопка WPS / Reset</li> <li>Кнопка отключения беспроводной связи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12-язычный интерфейс пользователя</li> <li>Удаленное управление</li> <li>Система управления EZView</li> <li>Статус системы и лог безопасности (веб интерфейс)</li> <li>Обновление встроенной программы</li> </ul>
WAN	ЗАЩИТА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Режим WISP подключения</li> <li>Поддерживает кабельный/xDSL модем</li> <li>WAN протокол: PPPoE/Static IP/PPTP/Dynamic IP/ L2TP/Telstra Big Pond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NAT/NAPT функция</li> <li>64/128-bit WEP шифрование и WPA-PSK, WPA2-PSK защита</li> <li>DHCP сервер/клиент</li> <li>QoS</li> <li>SPI Anti-Dos брандмауэр</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11n: 16±1 дБм, 11g: 16±1 дБм, 11b: 18±1 дБм</li> <li>11n (40 МГц): -68 дБм, 11n (20 МГц): -71 дБм, 11g: -74 дБм, 11b: -87 дБм</li> </ul>
ПАМЯТЬ	УСТАНОВКА	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 МБ NOR Flash</li> <li>16 МБ SDRAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Многоязычный мастер установки EZMax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-90% (без конденсата)</li> <li>0~45°C</li> </ul>
ПИТАНИЕ	РАЗМЕРЫ	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> <li>DC 12 В, 1 А</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>179 (Ш) x 133 (Г) x 25 (В) мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE, FCC , WiFi, PCT</li> </ul>

## ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

