



IC-3010 & IC-3010Wg

Мегапиксельная IP камера с двумя режимами видео компрессии



Передача видео изображения вживую

Edimax IC-3010 и IC-3010Wg является кабельной / беспроводной сетевой камерой, предназначенной для прямой передачи видео информации по вашей сети. Видео поток может быть доступен с любого компьютера вашей сети и даже из Интернета. В комплекте поставки содержится программное обеспечение для одновременного использования 4 камер.

Поддержка двух видео режимов M-JPEG и MPEG4

IC-3010 и IC-3010Wg поддерживают два режима видео компрессии. Вы можете выбрать M-JPEG или MPEG4 режим для получения наилучшего качества изображения в вашей сети.

Поддержка многосекторного детектора движения и срабатывание по событию

IC-3010 и IC-3010Wg позволяют создать мощную мобильную систему видео наблюдения. Умная многосекторная функция обнаружения движения поможет эффективно контролировать ваш дом, домашних животных и бизнес. Вы можете определить 3 сектора для срабатывания детектора движения. При обнаружении движения в любом из секторов камера фиксирует кадр и посылает его на e-mail или ftp сервер.

Поддержка видео конференции

Встроенные микрофон и спикер поддерживают двустороннюю аудио связь, позволяя вам общаться с кем-либо, находящимся вблизи камеры. Это также является идеальным решением для видео конференции.

Запись видео роликов

Вы можете записывать видео ролики вручную или по определенному расписанию, чтобы затем просматривать записанную видео информацию.

FEATURES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

ИНТЕРФЕЙСЫ / СТАНДАРТЫ	УПРАВЛЕНИЕ	ПИТАНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet IEEE802.3, 802.3u • Беспроводной IEEE 802.11b/g • 1 Ethernet (RJ-45) порт • 1 гнездо питания • 1 аудио выход • 1 микрофон и спикер • 1 кнопка Reset • 1 внешняя съемная антенна (IC-3010Wg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Утилиты Admin, Camera Viewer и веб интерфейс управления • Обновление встроенной программы 	<ul style="list-style-type: none"> • DC 12В, 1А
ВИДЕО / АУДИО	КАМЕРА	LED
<ul style="list-style-type: none"> • 2-сторонняя аудио связь, вход / выход • Два режима видео: MPEG 4 и Motion-JPEG • Формат записи видео – AVI • Формат кадров – JPEG 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.3 Мпик CMOS сенсор • Ручной фокус, F= 2.8 • 4 MB Flash • 32 MB SDRAM • Угол наблюдения :40° 	<ul style="list-style-type: none"> • LAN • WLAN (IC-3010Wg) • Power
ФУНКЦИИ	РАЗМЕРЫ И ТЕМПЕРАТУРА	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное использование до 4 камер в вашей сети или через Интернет • Одна учетная запись администратора и 4 учетных записи пользователей • Отсылка кадров на e-mail или ftp сервер по определенному расписанию • Ручная фокусировка • Поддерживает свободный доступ • Детектор движения обеспечивает отсылку кадров события движения на e-mail или ftp сервер • Запись видео роликов вручную или по расписанию • Просмотр видео записей 	<ul style="list-style-type: none"> • 114 X 79 X 50 мм • 0~45 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC, PCT
	СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВЛАЖНОСТЬ
	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista • Internet Explorer 6.x и выше • Широкополосный маршрутизатор 	<ul style="list-style-type: none"> • 10-90% (без конденсата)

ДИАГРАММА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Пример использования 3010Wg камеры:

- Подключите IC-3010Wg к компьютеру через LAN port (RJ45).
- Установите утилиту Admin на ваш ПК и установите сетевые настройки на IC-3010Wg в соответствии с настройками вашего маршрутизатора.
- Установите беспроводную связь IC-3010Wg с вашим маршрутизатором.
- Все компьютеры вашей локальной сети могут теперь подключиться к IC-3010Wg.
- Для использования IC-3010Wg через Интернет откройте http и видео порты в вашем маршрутизаторе. Теперь вы можете видеть прямое изображение с камеры в любой точке мира.

